

AD 2 BATTERY

Pour un nettoyage rapide et sans poussière des cheminées, des chauffages à pellets ou des barbecues au charbon de bois : notre aspirateur cendre à batterie AD 2 Battery.



Référence 1.348-300.0

- Nettoyage du filtre, position d'appui
- Plateforme de batterie 18 V, cuve métallique de 14 l, flexible de 1,2 m
- Filtre plissé plat ignifugé

Caractéristiques techniques			
Code EAN		4054278662060	
Appareil sans fil		1	
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V	
Puissance nominale à l'entrée	W	200	
Puissance d'aspiration	W	45	
Dépression	mbar	max. 95	
Débit d'air	l/s	max. 22	
Taille de la cuve	l	14	
Diamètre nominal accessoires	mm	35	
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable	
Tension	V	18	
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 13 (2,5 Ah) / env. 25 (5,0 Ah)	
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	78	
Couleur		noir	
Poids sans accessoires	kg	3,9	
Poids emballage inclus	kg	6	
Dimensions (L x l x h)	mm	328 x 343 x 431	

Fourniture	
Version:	Batterie et chargeur non inclus
Longueur flexible d'aspiration:	1,2 m
Matériau flexible d'aspiration:	métal, gainé
Filtre gros déchets	
Filtre gros déchets, matériau:	Métal
Équipement	
Filtre plissé plat:	Polyester, ininflammable
Matériau de la cuve:	Métal
Fonction de nettoyage du filtre	
Position de repos	Position de repos
Poignée confortable sur la cuve	Poignée confortable sur la cuve
Rangement pour petites pièces	



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Liberté de mouvement maximale grâce à une flexibilité sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour afficher l'état de charge de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton

- Décolmatage du filtre puissant sur simple pression d'un bouton.
- Pour une puissance d'aspiration constamment élevée et une grande quantité de saletés.



Système de filtre monobloc (ignifugé) avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé

- Avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé.
- Pour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté.
- Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.

ACCESSOIRES POUR AD 2 BATTERY

1.348-300.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat KFI 7420	1	6.415-953.0	Filtre plissé plat robuste spécialement conçu pour l'aspirateur à cendre. Pour une puissance d'aspiration prolongée.	■
Suceurs				
Suceur pour fentes extra long	2	2.863-307.0	Suceur pour fentes extra long (350 mm) en matériau ignifuge pour aspirer les cendres froides. Convient à tous les aspirateurs à cendre Kärcher de la gamme Home & Garden.	□
BATTERIES				
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18/50	4	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	5	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarrreur kit Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.